

# Panel de Emergencia

## Hoja de datos

### BL-300

#### Información General

El Panel de Emergencia es un dispositivo electrónico que contiene un comunicador digital preparado para transmitir emergencias por línea telefónica. Posee tres teclas de emergencia: de Pánico para cuestiones de seguridad, Médica para emergencias médicas e Incendio para cuestiones relacionadas con los bomberos. Al presionar cualquier botón durante 3 segundos, se emitirá una alerta inmediata, la que el sistema reportará en forma instantánea a la central de monitoreo, y desde allí se coordinará y se accionará la respuesta necesaria para el tipo de alerta requerida.

#### Características Principales

- Diseño robusto.
- Programación mediante PC.
- Alimentación con Batería Alcalina de 9V (batería no incluida).
- Ultra bajo consumo.
- Entrada independiente para cableado a distancia de una de las teclas.
- Entrada de línea telefónica y salida para teléfono.
- Emisión de sonido de confirmación para Emergencia Médica y Bomberos.
- Formato de transmisión Contact ID.
- Transmisión de 5 eventos diferentes: robo, emergencia, incendio, batería baja e informe de test programable.

#### Especificaciones Técnicas

- Alimentación 9V
- Consumo:
  - En estado de reposo: 10µA
  - Estado de pulsación y reporte: 30mA
- Entrada y salida de línea telefónica: Conector RJ11
- Reportes de comunicación: Contact ID
- Buzzer para indicación de programación.
- LED indicador de comunicación activa.
- Entrada auxiliar para pulsador adicional externo.

#### Software de programación

Permite la programación de los siguientes campos:

- Número de Abonado
- Teléfono Principal
- Teléfono de respaldo
- Informe de Test configurable
- Asignación de Bornera

#### Instalación

